

Descrizione


Campanello wireless, composto da trasmettitore e ricevitore.

Installare il trasmettitore (campanello) su una parete e collegare il ricevitore ad una presa di rete elettrica, nel luogo di utilizzo.

Parametri Tecnici

Alimentazione:	90-240V~ 50/60Hz
Volume	6 Livelli
Melodie selezionabili	60
Batteria trasmettitore	1xCR2032 3V
Assorbimento	<10mA
Frequenza	433MHz
Modulazione	ASK
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +50°C


Funzione Tasti



Tasto Melodia + :
Selezione «Avanti» in modo sequenziale

Tasto Volume: 6 Livelli sequenziali

Tasto Melodia - :
Selezione «Indietro» in modo sequenziale



Pulsante Campanello

Vano Portanome


Spina 10A



Pulsante IP44

CR2032

Predisposizione fori installazione



Installazione e programmazione dispositivi

1) Ricevitore:

Inserire il ricevitore in una presa a parete. Il campanello funzionerà meglio se il ricevitore è installato lontano da altre apparecchiature elettriche

2) Pulsante

Fare leggermente leva con un giravite ed estrarre il coperchio del pulsante che fungerà da staffa di fissaggio, fissare la staffa alla parete con 2 tasselli, praticando i due fori nell'area di predisposizione presente sul coperchio, quindi incastare nuovamente il pulsante al coperchio per completare l'installazione.

N.B. Se la superficie di installazione lo permette il pulsante può essere applicato a parete direttamente con un biadesivo ad alte prestazioni.

3) Accoppiamento di un nuovo dispositivo come campanello o allarme

- Modo (A) Dispositivo come campanello: Premere contemporaneamente sul ricevitore i tasti «VOLUME» ed il tasto «Melodia +»
- Modo (b) Dispositivo come allarme: Premere contemporaneamente sul ricevitore i tasti «VOLUME» ed il tasto «Melodia -»

N.B. se si utilizza la modalità allarme sarà necessario accoppiare un radiocomando compatibile

- Si accenderà la luce sul ricevitore, attivare il trasmettitore entro 5 sec, il LED lampeggerà una volta a conferma della programmazione.

N.B. Se il led lampeggia 3 volte, indica che è stato raggiunto il limite massimo di dispositivi accoppiabili.

- Premere il tasto «VOLUME» per chiudere la programmazione.

4) Cancellazione di un dispositivo:

Modo (a) Campanello: «VOLUME» ed il tasto «Melodia +»

Modo (b) Allarme: «VOLUME» ed il tasto «Melodia -»

Si accenderà la luce LED sul ricevitore, quindi rilasciare entrambi i tasti.

Premere e mantenere premuto il tasto «VOLUME» finché i LED non si spengono.

5) Accoppiamento Telecomando 39.9WT2140 (non in dotazione):

Premere contemporaneamente i pulsanti «Melodia +» e «Melodia -» il LED si accende, quindi premere un tasto qualsiasi del telecomando.

Premere il tasto «VOLUME» per uscire dalla modalità di programmazione.

6) Eliminazione del telecomando:

Premere contemporaneamente i pulsanti «Melodia +» e «Melodia -» il LED si accende, quindi premere a lungo il tasto «VOLUME» per 3 secondi. Il LED si spegne e indica che tutti i telecomandi sono stati eliminati correttamente e si esce dalla modalità di apprendimento.

Compatibile con sensori (Non in dotazione)



Compatibile con telecomando 39.9WT2140 (Non in dotazione):

Il telecomando può controllare lo stato del campanello con i sensori memorizzati in modalità allarme:

- Tasto [Arma] Quando si attiva un sensore il campanello emette un allarme sonoro.
- Tasto [Disarma] Allarme non attivo.
- Tasto [S] Quando si attiva un sensore il campanello si attiverà in modalità benvenuto «Welcome».
- Tasto [Emergenza] Il campanello attiverà immediatamente l'allarme di emergenza.

Reset di fabbrica

- Scollegare la presa
- Premere e mantenere premuto il pulsante «Volume»
- Ricollegare la presa, il LED effettuerà 10 lampeggi
- Lasciare il pulsante «Volume»

N.B. Dopo il reset sarà necessario riprogrammare i dispositivi

NB: Dopo un'interruzione di corrente, il volume torna al livello più alto.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Campanello Wireless è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo <http://www.lifepoint.it/dc/63.710.6BT.pdf>



Importato da:
LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3
Riposto (CT) Made in China

Apparecchio di Classe II
Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra, o non dipendono dalle condizioni di installazione.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 49/2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore, se di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25cm, presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400m². Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. Per apparecchiature con dimensioni superiori a 25cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.